

## Aansluiting met KATO-wisselschakelaar

KATO-wissels worden door een 2-polige aansluitkabel (meegeleverd) van gelijkstroom voorzien. Elektrisch bediend worden ze door middel van de KATO-wisselschakelaar (24-840) of door middel van handbediening omgeschakeld. Alleen met de KATO-schakelaar kan storingsvrije schakeling en storingsvrij bedrijf van uw modelspoorbaan worden gegarandeerd.

KATO-wissels zijn **enkelspoelige** magneetartikelen en worden door middel van ompoling met gelijkstroom geschakeld. Om deze reden kunnen impulskontaktschakelaars voor dubbelspoel aangedreven magneetartikelen van andere fabrikanten (Fleischmann, Minitrix, Arnold etc..) niet direct worden gebruikt.

Let op: Alvorens de wissel of schakelaar op de transformator/rijregelaar aan te sluiten is het noodzakelijk een gelijkrichter (24-842) tussen trafo en wissels te installeren.

Zie voor de juiste aansluiting onderstaand figuur.

PS. De gelijkrichter (24-842) wordt aan de trafo aangesloten op de hiertoe ingerichte aansluitbussen (bruin/wit) en verandert de wisselstroom van de Trafo in gelijkstroom voor storingsvrij bedrijf van wissel en schakelaar.

